



We hebben nog geen afbeelding van dit product.
Bel of mail ons voor meer informatie.
085-4011980 of info@firecom.nl

Procom BCL 1-KA

Merk: Procom
Type: Omni
Spectrum: Multi
FI, MHz: 0.01
Fu, MHz: 110
FQ MHz: 0.01-110
BW, MHz: 109.9
Gain, dBd: n/a
Mount: See datasheet for options
Gemaakt in: DK

[Download datasheet van leverancier](#)

- ✓ Delivered on workdays within %s days
- ✓ Portofoons, pagers, apps & meer
- ✓ Eigen 24/7 serviceteam
- ✓ Gratis adviesgesprek
- ✓ Boven de €25,- geen verzendkosten
- ✓ Op rekening bestellen

Extra informatie

Skus	110000108
Categories	Procom
Frequentie	0.01
Merk	Procom